

Gehäusefarben:

Gebürstetes Aluminium | schwarz, silber oder gold



PH-1000 – High-End Phono-Verstärker

GOLD NOTE
il suono italiano



Hier kommt ein echter „Game-Changer“, der eine neue Ära in der Vinyl-Reproduktion einleitet. Der PH-1000 ist die fortschrittlichste Phono-Stufe, die Gold Note je entwickelt hat. Die spezielle Schaltung des PH-1000 ist mit edelsten, selektiven Bauteilen in Class A Technologie ausgelegt. Weiterhin verfügt er über einen Kopfhörerausgang in Class A Schaltung, 3 unabhängige Phonoeingänge – 2x Cinch u. 1x XLR sowie optional einen Lineeingang. 40 vorprogrammierte + 4 manuell einstellbare, benutzerdefinierte EQ-Kurven sowie 7 Gain- und 12 Load-Einstellungen und 6 Kapazitätsoptionen für MM-Tonabnehmer machen die PH-1000 zum idealen Spielpartner für alle Tonabnehmer. Über das TFT-Farbdisplay auf der Vorderseite können Sie sämtliche Einstelloptionen ablesen sowie während der Musikwiedergabe bequem über den Drehknopf oder die mitgelieferte Fernbedienung individuell verändern.

TAD Audiovertrieb GmbH Rosenheimer Straße 33
83229 Aschau im Chiemgau Telefon: 08052-9573273
E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de www.tad-audiovertrieb.de

TAD
AUDIO
VERTRIEB

Frequenzgang

20Hz – 20KHz

EQ Kurven

+40 EQ Voreinstellungen, 4 benutzerdefinierte Setup, @ +/- 0.3dB max.

THD (Total Harmonic Distortion)

<0.01% MAX

Signal-Rausch Verhältnis

-100dB

Dynamikbereich

110dB

Ausgangsimpedanz

50Ω

Subsonic-Filter

10Hz/36dB octave (ON/ OFF)

Mono/Stereo

Stereo, Stereo 180°, Mono, Mono 180°, Mono L

Kanalwechsel

R/L, L/R

Infrarot Empfänger

Für Systemfernbedienung

Audio-Ausgänge

1x RCA 1Volt

1x XLR 4Volt

1x Ausgang für optionale Anbindung von TUBE-1012 oder TUBE-1006

TAD Audiovertrieb GmbH Rosenheimer Straße 33
83229 Aschau im Chiemgau Telefon: 08052-9573273
E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de www.tad-audiovertrieb.de



Netzanschluss

Kanalgetrennte Stromversorgung 100-240V mit automatischer Selektion

Leistungsaufnahme: 30W

Netzteilzugang optional über Gold Note PSU-1250 oder PSU-1000

Phono-Eingänge

2x RCA (0.1mV MC bis zu 8.0mV MM)

1x XLR (0.1mV MC bis zu 8.0mV MM)

Widerstandsanpassung

12 Optionen [100KΩ, 75KΩ, 47KΩ, 33KΩ, 22KΩ, 1KΩ, 470Ω, 220Ω, 100Ω, 47Ω, 22Ω, 10Ω]

Kapazitätsanpassung MM

100pF, 150pF, 220pF, 330pF, 470pF, 1000pF

Verstärkung

65dB MC, 40dB MM mit 7 Optionen [-9dB, -6dB, -3dB, 0dB, +3dB, +6dB, +9dB]

RCA IN 1: PHONO stereo fest

RCA IN 2: PHONO stereo fest

RCA IN 3: EXTERNAL LOAD/LINE stereo fest

XLR IN 1: PHONO stereo regelbar

XLR IN 2: EXTERNAL LOAD/LINE stereo regelbar

Maße & Gewicht

Maße B | 135mm H | 375mm T

Gewicht
12Kg

