

## V90-LPS Phono-Vorverstärker

### V90-LPS – Übersicht

Der V90-LPS ist eine Phono-Stufe, die als ideale Schnittstelle zwischen Hochleistungs-Plattenspielern und HiFi-Verstärkern konzipiert wurde. Sein Signalweg wurde so gestaltet, dass er eine klanglich saubere und transparente Verbindung selbst für komplexeste Musik bietet.

Der in einem schlanken, attraktiven Gehäuse untergebrachte V90-LPS ist der perfekte Partner für eine Vielzahl von Plattenspielern. Seine getrennten Moving-Magnet- (MM) und Moving-Coil- (MC) Eingänge sind individuell abgestimmt, um die bestmögliche Leistung aus den jeweiligen Tonabnehmern herauszuholen. Sie vermitteln eine erstaunlich realistische Audio-Wiedergabe.

Der V90-LPS bietet nicht nur ein überragendes musikalisches Erlebnis, sondern auch ein erstaunliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Zuhörer dürfen sich auf viele Stunden eines Hörvergnügens freuen, das in der Regel nur deutlich teurere Produkten liefern.

### V90-LPS – Technische Daten

- Eingangs-Impedanz: 47kOhm (MM), 100Ohm (MC)
- Eingangs-Empfindlichkeit: 3.0mV (MM), 400 $\mu$ V (MC) - für 300mV out
- Totale harmonische Verzerrung: 0.01% (MM/MC) - @ 1kHz, 300mV out
- Frequenzgang: +0, -0.1dB, 20Hz bis 20 kHz
- Rauschabstand 'A'-bewertet: >80dB (MM), >70dB (MC)
- Eingangs-Überlastungsspanne: 15dB (MM), 22dB (MC)
- RIAA Wiedergabe: +/- 0.25dB

### Anschlüsse

- MM: 1 Paar RCA Buchsen
- MC: 1 Paar RCA Buchsen
- Hochpegel-Ausgänge: 1 Paar RCA Buchsen
- Stromeingang: 1.3mm DC Buchse

### Ausgänge

- 1x Hochpegel RCA

### Allgemein

- Abmessungen (inklusive Anschlüsse & FüÙe) - B x H x T (mm): 170 x 47 x 102
- Gewicht (unverpackt / verpackt): 600g / 1.1 kg

### Optionales Zubehör

- 1x 12v 500mA DC Netzteil

**REICHMANN** AudioSysteme

TELEFON: 07728 - 1064 FAX: 07728 - 1005  
EMAIL: INFO@REICHMANN-AUDIOSYSTEME.DE  
INTERNET: WWW.REICHMANN-AUDIOSYSTEME.DE